

Yeni

AC-100 Serisi

AC-102/104 Geçiş Kontrol Paneli

- Profesyonel yapıdadır. Yüksek güvenlik gerektiren yerler için uygundur.
- **AC-102** 2 Okuyucu kontrol edebilir.
(Tek kapı için 1. Okuyucu giriş, 2. Okuyucu çıkış olarak veya 2 kapı için 2 okuyucu giriş çıkışlara buton olacak şekilde).
- **AC-104** 4 Okuyucu kontrol edebilir. (4 Kapı için girişlere okuyucu, çıkışlara buton olacak şekilde).
- TCP-IP arayüz, LAN ve WAN üzerinden kontrol edilebilir.
- Kurulumu ve montajı son derece basittir. (Bağlantı şekli panelin üzerinde gösterilmiştir).
- Özel fonksiyonlar: Kart+Şifre, anti pass-back fonksiyonu, çoklu kart kullanımı, alarm fonksiyonu gibi.

TEKNİK ÖZELLİKLER

KULLANICI KAPASİTESİ	: 20.000 kullanıcı.
KAYIT KAPASİTESİ	: 100.000 kayıt.
İLETİŞİM PROTOKOLÜ	: TCP-IP
GİRİŞ FORMATI	: Weigand 4bit , 8 bit , 26 bit , 34 bit.
VERİ TABANI DESTEKLEME	: SQL veya Access
KAPI AÇIK KALMA SÜRESİ AYARI	: 0 ile 600 saniye arası.
VOLTAJ	: DC 12-14 V.
GÜÇ SARFIYATI	: 120 mA dan az.
ÇALIŞMA ŞSICAKLIĞI	: -40-60C
NEMLİLİK	: 0-95%
BOYUTLAR	: Yükseklik: 201mm Genişlik :125 mm Kalınlık : 32 mm.

