

Guardex



Yeni

SF-10080

X-Ray Paket Kontrol Cihazı

- 1000 x 800 mm Tünel Boyutu.
- Yüksek Çözünürlüklü 19" LCD Monitör.
- Parlaklık ve kontrast yükseltilerek imajlar belirginleştirme.
- İstenen bölgeyi büyütme fonksiyonu.
- Otomatik kendi kendini test etme özelliği.
- 100.000 gerçek zamanlı resim.
- Kolay kullanım ve operasyon.
- Tek tuşla kontrol.
- Son 20 resim geri çağırabilir ve işlem yapılabilir.

bilmak
security systems

T : 0 212. 225 80 50 pbx
M : bilmak@bilmak.com.tr
www.bilmak.com.tr



RoHS
COMPLIANT

ISO
9001



SF-10080

X-Ray Paket Kontrol Cihazı

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Tunel Boyutları	: 1000 x 800 mm
Konveyör Hızı	: 0.22m/s
Konveyör Maksimum Taşıma	: 230 kg
Single Inspection dozajı	: <1.5 Gy
Radasyon Sızıntısı	: <0.2 Gy/h
Wire Çözünürlüğü	: 38AWG
Spatial Çözünürlüğü	: 1.0mm yatay ve dikey.
Çelik Penetrasyon	: 38mm
Film Güvenliği	: For ISO 1600



X-RAY JENARATÖR ÖZELLİKLERİ

Orientasyon	: Yukarıdan aşağıya.
Tup Sarfıyatı	: 0.4~0.7MA (Ayarlanabilir)
Anot Voltajı	: 100~160KV (Ayarlanabilir)
Açı	: 80°
Jeneratör Soğutma	: Su ve hava girmeyecek şekilde yağlı soğutma.

ÇALIŞMA ORTAMI

Depolama Sıcaklığı	: -20°C to 60°C
Çalışma Sıcaklığı	: 0°C to 45°C
Nemlilik	: 20 to 95% yoğunlaşmaz.
Güç	: 220 VAC (±10%) 50±3HZ
Güç Sarfıyatı	: 1.0 KW (Max)
Ses	: <58DB

X-RAY SENSÖRÜ

L- Tipi Array Detektör 24bit

İMAJ PERFORMANS SİSTEMİ

Display	: Yüksek çözünürlüklü 19" LCD monitor.
Resim Kalitesi	: 24-Bit gerçek Canlı renkler.
Kenar Belirginleştirme	: Objenin kenarları belirginleştirilerek daha iyi seçilebilmektedir.
Super İmaj Geliştirme	: Seçilen imaj farklılaştırılarak daha iyi farkedilmesi sağlanabilir.
Yüksek Penetrasyon Displayi	: İmajın içinde parlak alandaki kontrastı yükseltmek netleştirmek mümkündür.
Düşük Penetrasyon Displayi	: İmajın içinde karanlık alandaki kontrastı yükseltmek netleştirmek mümkündür.
Parlatma / Karartma	: İmajın parlaklığı düşürülebilir ve yükseltilebilir.
İmaj Tekrarlama	: Son 20 resim geri çağırılabilir ve üzerinde işlem yapılabilir.
İmaj Yenileme	: İmajı başa döndürerek restore etmek mümkündür.

ÖZEL FONKSİYONLAR

Network Arayüzü	: LAN bağlantısı vasıtası ile çoklu terminal desteği mümkündür.
Güvenlik Işını	: Işığın herhangi bir soruna yol açmaması için otomatik kontrol altında gönderilmektedir.
Tek Tuşla Kontrol	: Acil durumlar için tek butonla sistemi durdurmak mümkün olmaktadır.
Kartal Gözü	: Önem verilen objeler ayrıca belirginleştirilebilir.
Kendi Kendini Test Edebilme	: Sistemde bir sorun olduğunda acil müdahale için mesaj vermektedir.