



AST1000

Dokunmatik stand-alone geçiş kontrol terminali

- Tuş takımı dokunmatiktir.
- Bilgisayara gerek kalmadan tek başına çalışabilir.
- 1000 kullanıcı kapasitesine sahiptir.
- Proximity kartla veya şifre girme yöntemi ile çalışır.
- Kapı, turnike veya bariyere kumanda edebilir.
- Kapı zillerine kumanda edebilir.
- Alarm sistemine ve sensörlere kumanda edebilir.
- Kapının açık tutulma süresi 0 ile 99 sn. arasında ayarlanabilir.
- Herhangi bir tuşa dokunulduğunda tüm tuşlar otomatik olarak aydınlanır, karanlık ortamlarda kullanımında sorun olmaz.
- Görünümü sık ve dekoratiftir.
- Kısa devre koruması mevcuttur.
- Sabotaj sensörü mevcuttur. Yetkisiz kişiler tarafından yerinden sökülmesi durumunda alarm verir.
- EM ve Mifare kart okuyan modelleri mevcuttur.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Voltajı	: DC 12 V. (+ - %10)
Güç Sarfıyatı	: 100mA
Okuma Mesafesi	: 8 - 15 cm.
Kullanıcı Kapasitesi	: 1000 kullanıcı
Ortam Sıcaklığı	: -10~70
Ortam Nemliliği	: 10%~90%
Açık Durma Zamanı	: 0 ~ saniye (ayarlanabilir)
Boyutlar	: 120 x 78 x 22 mm
Ağırlık	: 150 g.

